



# Stampante Managed HP Color LaserJet E55040dw

## Velocità. Colori brillanti.

Velocità e colori sono la combinazione perfetta per la vostra azienda. Ecco perché questa stampante a basso consumo energetico e le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence si combinano per creare documenti brillanti e di qualità professionale proprio quando i dipendenti ne hanno bisogno.



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

### Prestazioni ad alta velocità ed efficienza energetica

- Stampa in soli 9 secondi dalla modalità di risparmio energetico.<sup>1</sup> Ottenete stampe fronte/retro più rapidamente, fino a 40 ipm.<sup>2</sup>
- Questa stampante utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie alla tecnologia di rilevamento supporti intelligente e toner.<sup>3</sup>
- Grazie al pannello di controllo touchscreen orientabile a colori da 10,9 cm, i vostri collaboratori potranno svolgere rapidamente tutte le attività che necessitano.
- Stampate sempre documenti di alta qualità su un'ampia gamma di supporti, tra cui A5, con rilevamento automatico del supporto.

### Un parco stampanti semplice, protetto, semplificato

- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin<sup>4</sup> e create un'efficienza aziendale.
- Proteggete i dati riservati utilizzando le funzionalità integrate od opzionali, tra cui le soluzioni di sicurezza HP JetAdvantage.<sup>5</sup>
- Sviluppate, implementate e aggiungete facilmente soluzioni HP e di terze parti. Scegliete l'aggiornamento della memoria 1 GB opzionale.<sup>6</sup>

### Stampate ogni volta che le esigenze aziendali lo richiedono

- Attivate la stampa wireless direct in ufficio da mobile, senza accedere alla rete.<sup>7</sup>
- Stampate su questa stampante con un semplice clic dal vostro dispositivo mobile abilitato NFC, senza necessità di disporre di una rete.<sup>8</sup>
- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza necessità di configurazione o applicazioni.<sup>9</sup>

### Più pagine, più prestazioni, più protezione.

- Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence offrono più pagine per cartuccia rispetto alle cartucce precedenti.<sup>10</sup>
- Affidatevi alla qualità professionale: i toner HP ColorSphere 3 ad alte prestazioni funzionano perfettamente con la stampante HP.
- Ottenete la qualità HP richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e antifrode.
- Stampate subito con le cartucce preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.<sup>11</sup>

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante Managed HP Color LaserJet E55040dw

1. Vassoio di raccolta da 250 fogli
2. Wireless direct integrato/NFC touch-to-print
3. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
4. Stampa fronte/retro automatica integrata
5. Vassoio della carta 2 da 550 fogli
6. Touchscreen a colori da 10,9 cm
7. Alloggiamento per integrazione hardware
8. Porta USB easy-access
9. Accesso al fusore dallo sportello destro
10. Vassoio della carta multifunzione da 100 fogli
11. Gigabit/Fast Ethernet, porta di stampa USB 2.0, porta USB 2.0 per soluzioni opzionali, porta di accesso per blocco opzionale



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>B5L36A</b> Kit fusore 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Resa media 150.000 pagine)
	<b>B5L37A</b> Unità raccolta toner HP Color LaserJet B5L37A (Resa media 54.000 pagine)
<b>Accessori</b>	<b>G6W84A</b> DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pin
	<b>B5L29A</b> Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	<b>B5L34A</b> Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli
	<b>B5L28A</b> Porte USB interne HP
	<b>B5L51A</b> Mobiletto stampante HP Color LaserJet
	<b>F5S62A</b> Accessorio Trusted Platform Module HP
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw Print Server
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U8HS2E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante Managed Color LaserJet M553 E55040
	<b>U8HS3E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante Managed Color LaserJet M553 E55040
	<b>U8HS4E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante Managed Color HP LaserJet M553 E55040
	<b>U8HS5PE</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampante Managed Color LaserJet M553 E55040
	<b>U8HS6PE</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampante Managed Color LaserJet M553 E55040
<b>U9JT2E</b> Servizio HP di installazione con configurazione della rete per stampante per gruppi di lavoro	

## Specifiche tecniche

<b>Modello</b>	<b>Stampante Managed HP Color LaserJet E55040dw</b>
<b>Codice prodotto</b>	3GX98A
<b>Pannello di controllo</b>	Touchscreen grafico a colori da 10,92 cm
<b>Stampa</b>	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte)</b> Fino a 38 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte)</b> : Fino a 38 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro)</b> : Fino a 38 ipm; <b>A colori (A4, fronte/retro)</b> : Fino a 38 ipm;
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready)</b> : Solo 6 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready)</b> : Solo 7 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep)</b> : Solo 9 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep)</b> : Solo 9 secondi;
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore)</b> : HP ImageREt 3600; <b>A colori (migliore)</b> : HP ImageREt 3600; <b>Tecnologia</b> : HP ImageREt 3600, calibrata Pantone;
Ciclo di lavoro mensile <sup>3</sup>	Fino a 120.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato</b> <sup>4</sup> : 2.000-15.000
Funzionalità avanzate della stampante	FutureSmart Firmware, Open Extensibility Platform, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB ad accesso facilitato, stampa fronte/retro, cartucce JetIntelligence, certificazione Mopria, Apple AirPrint™, HP ePrint, pocket d'integrazione hardware, guida in linea
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7), URF (AirPrint)
Font e caratteri	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti, font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata;
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz
<b>Connettività</b>	
Standard	1 USB Hi-Speed 2.0; 2 USB Hi-Speed 2.0 (host), 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, pocket di integrazione hardware
Wireless	Si, HP NFC/direct wireless e Wi-Fi 802.11b/g/n integrati
Funzionalità della stampa da mobile <sup>5</sup>	Apple AirPrint™; HP ePrint; stampa direct wireless; certificazione Mopria™
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print. RILEVAMENTO: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; CONFIGURAZIONE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog. Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Capacità di rete	Tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (di serie), supporto: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
<b>Memoria</b>	<b>Standard</b> : 1 GB; <b>Massimo</b> : 2 GB
<b>Gestione dei supporti</b>	
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard</b> : 2; <b>Massimo</b> : 5
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, da lettera, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, prestampata, perforata, colorata, ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm)</b> : Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm <b>Supportata (in cm)</b> : Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Oltre 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm

<b>Modello</b>	<b>Stampante Managed HP Color LaserJet E55040dw</b>
<b>Codice prodotto</b>	3GX98A
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 550 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio raccolta 250 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio di alimentazione 3 da 550 fogli, vassoio di alimentazione 4 da 550 fogli, vassoio di alimentazione 5 da 550 fogli
<b>Peso del supporto</b>	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Più di 3 vassoi opzionali: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida)
<b>Capacità di alimentazione</b>	<b>Vassoio 1:</b> Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ), lucidi: 200 <b>Vassoio 3:</b> Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ), lucidi: 200 <b>Massimo:</b> Fino a 2.300 fogli
<b>Capacità del vassoio di uscita</b>	<b>Standard:</b> Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 250 fogli
<b>Sistemi operativi compatibili<sup>1</sup></b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), sistema operativo MacOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 8/8.1 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional ecc.), versioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro ecc.)
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix su Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix su Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (più pack 2 e 3) per Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Novell NetWare 6.5/SP8 client Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, server Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2016 64-bit Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services)
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> Windows XP (SP3) tutte le edizioni a 32 bit (XP Home, XP Pro ecc.), Windows Vista tutte le edizioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional ecc.), Windows 7 tutte le edizioni a 32 e 64 bit, Windows 8/8.1 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 10 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet); sistema operativo Windows compatibile con HP Universal Print Driver (disponibile su <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ): Windows XP SP3 edizioni a 32 e 64 bit (XP Home, XP Pro ecc.), Windows Vista tutte le edizioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional ecc.), Windows 7 tutte le edizioni a 32 e 64 bit, Windows 8/8.1 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 10 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet); SO Mobile (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), altro SO: UNIX; unità CD-ROM/DVD o connessione Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido <b>Mac:</b> Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido
<b>Software incluso</b>	SO Windows: programma di installazione/disinstallazione del software HP driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aggiornamento HP, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online; SO Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)
<b>Gestione della sicurezza</b>	Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio: lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporto plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia archiviazione, PDF ed e-mail crittografati (utilizza le librerie crittografiche FIPS 140 convalidate da Microsoft), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disabilitazione delle porte USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza, rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon (con monitoraggio costante degli attacchi interni al dispositivo), HP Sure Start Secure Boot (verifica dell'integrità con capacità di auto-riparazione del BIOS), whitelisting (carica esclusivamente codici validi verificati, ad es. DLL, EXE); Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in Arcsight e Splunk SIEM
<b>Gestione della stampante</b>	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; software HP Web Jetadmin; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver
<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo</b> 458 x 479 x 427 mm; <b>Massimo:</b> 699 x 479 x 427 mm;
Dimensioni della confezione (l x p x h)	600 x 500 x 598 mm
Peso della stampante	24 kg
Peso della confezione	31 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> da 15 a 30°C <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa
<b>Condizioni di conservazione</b>	<b>Temperatura:</b> Da 0 a 35°C <b>Umidità:</b> Dal 10 al 90% di umidità relativa
<b>Acustica</b>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,5 B(A) <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 51 dB(A)
<b>Alimentazione<sup>7</sup></b>	<b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso: da 200 a 240 Vca, 50 Hz (senza doppia tensione, il prodotto varia in base al numero di componenti con identificatore del codice opzionale); <b>Consumo:</b> 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,1 watt (spegnimento); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> Energy Star: 1,98 kWh/settimana; Blue Angel: 1,86 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> 1 alimentatore interno (integrato);
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22:2008 (Classe B), EN 55022:2010 (Classe B), ICES-003, Edizione 5 (Classe B), EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010. Altre autorizzazioni EMC richieste dai singoli paesi. Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver <b>Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel RAL-UZ 205</b>
<b>Paese di origine</b>	Fabbricata in Cina
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante Managed HP Color LaserJet E55040; quattro cartucce toner preinstallate originali HP LaserJet (resa di 6.000 pagine in bianco e nero e 5.000 a colori); unità di raccolta del toner; documentazione nella confezione; CD; cavo di alimentazione; Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli
<b>Garanzia</b>	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> In base a test HP eseguiti con il metodo del consumo elettrico tipico (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov rispetto a stampanti laser a colori concorrenti con velocità di stampa da 31 a 44 pagine al minuto (ppm), al 2014. I risultati effettivi sono soggetti a variazione.
- <sup>4</sup> Plug-in del dispositivo universale offerto con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versioni successive. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> Alcune soluzioni richiedono un download o un acquisto aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>6</sup> Le soluzioni implementate tramite pocket di integrazione hardware (HIP) potrebbero richiedere un acquisto separato.
- <sup>7</sup> Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una multifunzione o di una stampante abilitata alla stampa direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver o di un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante o della multifunzione. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>8</sup> Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>9</sup> La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati tramite connessione direct wireless. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa da remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. L'utilizzo della modalità wireless a banda larga richiede un contratto per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella propria zona rivolgersi a un fornitore di servizi. Per maggiori informazioni consultare [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>10</sup> In base alla capacità delle cartucce toner originali HP 508X rispetto alle cartucce toner nero Managed HP LaserJet. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- <sup>11</sup> Cartuccia di toner nero Managed originale HP LaserJet non inclusa; da acquistare separatamente.
- <sup>14</sup> Un dispositivo compatibile con le emissioni di FCC classe A, soddisfa i livelli minimi di emissioni consentiti dalla FCC (molto rigidi e più elevati) per il funzionamento del prodotto in un ambiente commerciale. Un dispositivo di classe A FCC non può essere commercializzato per l'uso in un ambiente residenziale e un dispositivo FCC classe A non deve essere acquistato per l'uso in un ambiente residenziale a causa di aumento del rischio di interferenze per le comunicazioni radio.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
- <sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- <sup>5</sup> Per garantire la compatibilità, potrebbe essere necessario effettuare l'upgrade del firmware, scaricabile dalla seguente pagina <http://www.hp.com/go/support>.
- <sup>6</sup> Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software in dotazione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. Per le versioni precedenti dei sistemi operativi Windows (XP, Vista e server equivalenti) sono disponibili solo i driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32/64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. I model script UNIX sono disponibili su <http://www.hp.com> (i model script sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.
- <sup>7</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio, l'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Il consumo di energia in modalità di spegnimento automatico dipende dalla capacità dello switch di rete, dalla configurazione utente e dall'attività di rete del cliente. L'alimentazione in modalità di spegnimento può variare durante la verifica dei pacchetti di rete per i processi di stampa.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10

<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Pubblicato in EMEA 4AA7-2810, Dicembre 2018

