



Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1202nw

Stampa senza limiti. Risparmi infiniti con la versatilità di una stampante multifunzione wireless.¹

Risparmia subito fino al 60% sul toner,² incluso nella confezione per stampare 5.000 pagine.³ Ottieni fino a sette volte di pagine in più con il toner incluso nella confezione.⁴ Esegui stampe, scansioni, copie e ripristina i livelli di toner a un costo ridotto.² Esegui stampe e scansioni ovunque ti trovi con l'app HP Smart.⁵



In evidenza

- Stampa, scansione, copia
- Velocità di stampa fino a 20 ppm in bianco e nero
- Toner necessario per stampare 5.000 pagine incluso nella confezione
- Facile ricarica del toner
- Stampa wireless con WiFi Direct (solo per modello w)
- Idonea per l'applicazione HP Smart
- Connettività Ethernet e WiFi Direct
- Capacità di alimentazione di 150 fogli
- Connettività Ethernet (solo sul modello n)

Fino al 60% di risparmio sul toner²

- Risparmia toner già dal primo utilizzo.² Fino al 60% di toner risparmiato a ogni ricarica.²
- Risparmio e qualità di stampa laser. Il minor costo del toner rispetto alle tradizionali cartucce toner originali HP.²
- Le versatili prestazioni della stampante multifunzione permettono di passare rapidamente da un'attività all'altra, alternando fra stampa, scansione e copia.
- Il business non deve essere condizionato dai tempi di attesa della stampante. Le elevate velocità di stampa consentono di migliorare la produttività.

Stampa fino a sette volte di pagine in più rispetto alle stampanti laser della stessa categoria⁴

- Nella confezione è incluso il toner necessario per stampare fino a sette volte di pagine in più rispetto alle stampanti laser della stessa categoria.⁴
- Stampa subito migliaia di pagine: toner necessario per stampare 5.000 pagine incluso nella confezione.³
- Gestisci i processi di stampa di grandi dimensioni e ricarica la carta con minore frequenza, grazie al vassoio da 150 fogli.

Risparmia ad ogni ricarica²

- Il sistema di ricarica del toner originale HP assicura operazioni di ricarica convenienti e senza stress.⁶
- Ricarica il toner con assoluta tranquillità. Ripristina rapidamente i livelli di toner con il kit di ricarica toner.⁷
- Questa stampante laser innovativa offre una qualità eccezionale, pagina dopo pagina.
- Produci testi nitidi e neri intensi per tutti i tuoi documenti.

Massima produttività, ovunque ti trovi

- Esegui stampe, scansioni e fax sicuri ovunque ti trovi con l'app HP Smart.⁵
- Condividi le risorse in tutta semplicità, grazie ad accesso e stampa in rete wireless ed Ethernet.¹
- Collegamento diretto tra dispositivo mobile e stampante per stampare in tutta semplicità senza accedere alla rete.⁸
- Risparmia tempo ed elimina le operazioni ripetitive, utilizzando i collegamenti personalizzabili.⁵

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1202nw

- 1. Display LCD con icone
- 2. Applicazione per la stampa da mobile HP Smart
- 3. Vassoio di raccolta da 100 fogli
- 4. Scanner a superficie piana
- 5. Porta Hi-Speed USB 2.0
- 6. 20 ppm (formato A4)
- 7. Connettività di rete wireless integrata, stampa Wi-Fi Direct. Ethernet integrato.
- 8. Vassoio di alimentazione da 150 fogli
- 9. Il toner originale HP pre-installato ha una resa fino a 5.000 pagine



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W1143A Kit ricarica toner nero originale Neverstop HP 143A (2.500 pagine)
	W1143AD Kit ricarica toner nero originale Neverstop HP 143AD, dual-pack (Per kit: 2.500 pagine)
	W1144A Tamburo fotosensibile nero originale HP 144A per stampa laser (20.000 pagine)
Assistenza e supporto	UB4Y5E 3 anni di servizio di sostituzione standard HP per Neverstop Laser 1200 UB4Y2E 3 anni di servizio di sostituzione HP giorno lavorativo successivo per Neverstop Laser 1200 (UB4Y5E - Disponibile in tutti i paesi EMEA tranne Medio Oriente, Adriatico, Africa, Sudafrica, Israele, Slovenia e Turchia. UB4Y2E - Disponibile in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito)

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1202nw
Codice prodotto	5HG93A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione
Pannello di controllo	LCD a icone
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 20 ppm ;
Stampa prima pagina	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 8,5 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 15 secondi;
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 600 x 600 x 2 dpi; Tecnologia: HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 20,000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 250 a 2.500 pagine
Funzionalità avanzate della stampante	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, applicazione HP Smart, HP Smart Task
Linguaggi standard di stampa	PCLm5; URF; PWG
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 2 mm, Inferiore: 2 mm, Sinistro: 2 mm, Destro: 2 mm; Area massima di stampa : 216 x 356 mm
Stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)
Copia	
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 14 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Numero di copie; più chiaro/più scuro; ottimizzazione; carta; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%
Scansione	
Formato del file scansionato	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner Superficie piana; Tecnologia di scansione: D-CIS; Versione Twain: versione 2.1 (Windows 7 o successive); Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 ppi
Funzionalità avanzate dello scanner	No
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256
Velocità del processore	500 MHz
Connettività	
Standard	Porta Hi-Speed USB 2.0; WiFi 802.11b/n/g integrato; Fast Ethernet 10/100 Base
Wireless	Si
Funzionalità della stampa da mobile¹	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; applicazione HP Smart; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct
Protocolli di rete supportati	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Capacità di rete	Fast Ethernet 10/100 Base
Disco rigido	No
Memoria	Standard: 64 MB ;Massimo: 64 MB
Gestione dei supporti	
Numero dei vassoi della carta	Standard: 1 vassoio di alimentazione ;Massimo: 1 vassoio di alimentazione
Tipi di supporti	Carta comune; Carta a elevata grammatura; carta a elevata qualità; etichetta; carta leggera; busta
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): da 105 x 148,5 mm a 216 x 356 mm Supportata (in cm): A6; A5; A4; busta n.10; busta C5; busta DL; B5(JIS); Oficio 216 x 340; da 105 x 148,5 a 216 x 356 mm

Modello	Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1202nw
Codice prodotto	5HG93A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli
Peso del supporto	da 60 a 120 g/m ²
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 150; buste: 1 Massimo: Fino a 150 fogli
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 100 fogli Massimo: Fino a 100 fogli
Sistemi operativi compatibili	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet necessaria; USB Linux (per maggiori informazioni consultare https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet necessaria; USB Linux (per maggiori informazioni consultare https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet necessaria, USB
Software incluso	Per il sistema operativo Windows: programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (escluso Win8+), driver per stampante HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, manuali utente online, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Product Improvement Study; per sistema operativo Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App Source del sistema operativo per il software di LaserJet)
Gestione della stampante	HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox, HP Utility (Mac)
Dimensioni e peso	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 380,5 x 293,4 x 287 mm; Massimo: 380,5 x 385 x 521 mm
Dimensioni della confezione (l x p x h)	481 x 390 x 421 mm
Peso della stampante	8,78 kg
Peso della confezione	11,2 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 32,5 °C Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Condizioni di conservazione	Temperatura: Da -20 a 50 °
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,5 B(A) Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)
Alimentazione²	Requisiti: 220 V - 240 V nominale a +/-10% (min 198 V, max 264 V); 50 - 60 Hz nominale +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz); Consumo: 338 watt (in stampa), 3,3 watt (modalità Ready), 0,95 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di energia (TEC): Energy Star versione 3.0: 0,305 kWh/settimana; Blue Angel: 0,677 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
Certificazioni	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 edizione 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, altre approvazioni EMC richiesta dai singoli Paesi. Certificazione ENERGY STAR® Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Contenuto della confezione⁴	Stampante laser HP Neverstop 1202nw; rullo di trasferimento immagine nero originale HP preinstallato (resa di 5.000 pagine, ciclo di vita di 20.000 pagine); guida di riferimento; guida all'installazione; pieghevole sulla conformità normativa; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; cavo di alimentazione; cavo USB
Garanzia	Un anno di garanzia limitata standard sull'hardware e fino a 3 anni di garanzia estesa al momento della registrazione su http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Note a piè di pagina

¹ Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² In base al confronto condotto internamente da HP del prezzo di vendita al pubblico consigliato dal produttore e del costo per pagina della stampante HP LaserJet Pro M15 e della multifunzione HP LaserJet Pro M28 con cartuccia toner nero originale LaserJet HP 44A/48A a riempimento standard, a marzo 2020. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Media calcolata secondo il metodo ISO/IEC 19752 e la modalità di stampa continua. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴ In riferimento alla stampante HP LaserJet Pro M15 e alla multifunzione HP LaserJet Pro M28 con cartuccia toner nero originale LaserJet HP 44A/48A a riempimento standard con resa ISO pari a 500 pagine. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Media calcolata secondo il metodo ISO/IEC 19752 e la modalità di stampa continua. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Alcuni software e funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese.

⁶ Se l'utilizzo avviene in conformità alle istruzioni di installazione.

⁷ Il kit di ricarica toner originale HP non è in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente.

⁸ Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori informazioni consultare [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Apple AirPrint: il dispositivo mobile deve disporre di AirPrint®. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0: richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.

³ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.

⁴ Rullo di trasferimento immagine per stampante laser nero originale HP (resa del toner nero fornito per la stampa di 5.000 pagine, con ciclo di vita del rullo di 20.000 pagine). La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA Agosto 2020

